PMi 4500



Falownik Pramac PMi series: optymalne rozwiązanie łączące cichą pracę z mniejszym zużyciem paliwa i stabilnością napięcia; falowniki Pramac stabilizują napięcie wyjściowe i dostarczają energię do wszelkiego rodzaju sprzętu. Gwarantują maksymalną wydajność: dostosowując prędkość do wymaganego obciążenia, nasze falowniki zmniejszają średnie zużycie paliwa.

CECHY

- Technologia inwerterowa: stabilna moc zapewniająca bezpieczną pracę czułych urządzeń elektronicznych.
- Silnik OHV zapewnia stabilną moc w wielu zastosowaniach.
- Automatyczne wyłączanie silnika przy niskim poziomie oleju chroni go przed uszkodzeniem.
- Tryb ekonomiczny automatycznie dostosowuje prędkość obrotową silnika do optymalnego poziomu, co przekłada się na doskonałą oszczędność paliwa i redukcję hałasu.
- Lekki i kompaktowy.
- Zintegrowany zestaw kółek dla łatwego transportu
- Wskaźnik poziomu paliwa pozwala użytkownikowi śledzić poziom benzyny

- **ATS Złącze**
- **Zdalne sterowanie**
- **Start 2-przewodowy**

Osiągi		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	watt	4200
Moc ciągła	watt	3800

www.pramac.com

Silnika		
Typ		OHV
Zoptymalizowana emisja spalin		Stage V
Obroty znamionowe	obr/min	Variable
Paliwo		Benzyna
System rozruchu		Elektryczny (+Ręczny)
Pojemność układu smarowania	l	0.78
Czujnik braku oleju		√

Prądnica	
Regulator napięcia	Inverter

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	578
Szerokość	(W) mm	422
Wysokość	(H) mm	500
Waga (suchy)	kg	42.5
Wymiary kartonu DxSxW	mm	660x505x580

Czas pracy		
Pojemność zbiornika paliwa	l	12
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	1.2
Czas pracy przy 50% (Eco Mode)	h	9.7

Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	93
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	68

STEROWANIE GENERATOREM

POLECANIA:

- Elektrischer Startknopf
- Inteligentna przepustnica: tryb ekonomiczny automatycznie dostosowuje prędkość obrotową silnika do optymalnego poziomu, zapewniając doskonałą oszczędność paliwa i redukcję hałasu
- Złącze ATS / Rozruch 2-żyłowy / Pilot zdalnego sterowania

OPRZYRZĄDOWANIE:

- Napięcie (V), Częstotliwość (Hz), Czas pracy (h)
- Alarm olejowy / moc wyjściowa
- Wskaźnik poziomu paliwa na zbiorniku
- Uchwyt do podtrzymywania akumulatora 12 V

OCHRONA

- Nadmierny prąd / Nadmierna prędkość / Wysoka temperatura / Wyłącznik termiczny prądu przemiennego / wyłącznik prądu stałego

WYJŚCIE:

- Prąd stały 12 V 6 A

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2

www.pramac.com

ACCESSORIES CONTROL PANEL

ATS - Automatyczny przełącznik rezerwowy zapewniający optymalne bezpieczeństwo domu



Dzięki automatycznemu przełącznikowi zasilania Pramac możesz łatwo podłączyć swój agregat do sieci energetycznej i nadal zasilać urządzenia domowe w przypadku zaniku zasilania.

Sprzęt:

- Jednostka sterująca
- Stycznik z blokadą
- Akumulator naładowany
- Przewód sterujący 5 metrów (z łącznikiem)
- przycisk zatrzymania awaryjnego

Wskaźniki statusu :

- Siatka domowa (lampa)
- Generator (lampa)
- Auto (lampa)
- Bateria (lampa)
- Awaria (lampa)

Zdecydowanie zaleca się, aby instalację sprzętu Home Standby powierzył fachowcowi.

www.pramac.com

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 12/11/2026 (ID 193958)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice