DX8500



CECHY

- Przełącznik jednofazowy / trójfazowy
- FULL POWER
- Zabezpieczenie różnicowe
- Złącze rozruchowe 2-przewodowe
- Złącze ATS



FULL POWER

Funkcja FULL POWER maksymalizuje moc wyjściową w trybie jednofazowym, zapewniając ponad dwie trzecie znamionowej mocy trójfazowej generatora.



Osiągi		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	400/230
Liczba faz		3 / 1
Moc maksymalna	watt	8500
Moc ciągła	watt	8000




Moc jednofazowa


1-fazowa moc maksymalna	watt	7700
1-fazowa moc ciągła	watt	7200

www.pramac.com

Silnika		
Producent silnika		Pramac
Typ		OHV
Zoptymalizowana emisja spalin		Stage V
Obroty znamionowe	obr/min	3000
Paliwo		Diesel
System rozruchu		Elektryczny
Liczba cylindrów i układ		1 nachylony
Pojemność układu smarowania	l	2
Czujnik braku oleju		√



Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	1138
Szerokość	(W) mm	667
Wysokość	(H) mm	815
Waga (suchy)	kg	219
Wymiary kartonu DxSxW	mm	1090x710x750



Czas pracy		
Pojemność zbiornika paliwa	l	23
Zużycie paliwa @ 75%	l/h	2.42
Czas pracy przy 75%	h	9.5



Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	97
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	69

STEROWANIE GENERATOREM



POLECENIA / INSTRUMENTACJA
- Przełącznik startowy z kluczykiem
- Przełącznik mono/trójfazowy + PEŁNA MOC
- Dwuprzewodowe automatyczne podłączanie + pilot zdalnego sterowania
- Złącze ATS
- Podgrzewacz wstępny (tylko ręczny)
- Woltomierz / Licznik godzin / Miernik częstotliwości
- Wskaźnik paliwa
- Lampka ostrzegawcza oleju
- Przycisk zatrzymania awaryjnego

ROZRUCH 2-PRZEWODOWY

Dwuprzewodowy układ rozruchowy to prosty i wydajny sposób zasilania i sterowania generatorem bez konieczności stosowania dodatkowych komponentów. Umożliwia on uruchamianie i zatrzymywanie generatora poprzez otwieranie i zamykanie przekaźnika, ręcznie lub za pośrednictwem falownika, który wykrywa niedobór pierwotnego źródła energii.

OCHRONA
- Zabezpieczenie RCD
- Zabezpieczenie magnetyczno-termiczne
- Wyłącznik prądu przemiennego 16 A

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

www.pramac.com

ACCESSORIES CONTROL PANEL

ATS – Automatyczny przełącznik rezerwowy mono/trójfazowy dla optymalnego bezpieczeństwa domu
Dzięki automatycznemu przełącznikowi zasilania Pramac możesz łatwo podłączyć swój agregat do sieci energetycznej i nadal zasilać urządzenia domowe w przypadku zaniku zasilania.
Sprzęt:

- Jednostka sterująca
- Stycznik z blokadą
- Akumulator naładowany, 5-metrowy przewód sterujący (z łącznikiem)

Wskaźniki statusu:


- Siatka domowa (lampa)
- Generator (lampa)
- Auto (lampa)
- Awaria (lampa)

Zdecydowanie zaleca się, aby instalację sprzętu Home Standby powierzył fachowcowi.



DIMENSIONS PANEL

Szerokość	(W) mm	250
Wysokość	(H) mm	380
Głębokość	(D) mm	160
Waga	kg	5



GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

PROFESJONALNA APLIKACJA I INTENSYWNA PRACA

Generator ten, zaprojektowany do zastosowań profesjonalnych, zapewnia niezawodne zasilanie na placach budowy, w warsztatach, w gospodarstwach rolnych i przy pracach polowych, gwarantując wydajność wszędzie tam, gdzie sieć zasilająca jest niedostępna.



www.pramac.com

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 12/11/2026 (ID 205971)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice