PMi 6500



Falowniki Pramac serii PMi: optymalne rozwiązanie łączące cichą pracę z mniejszym zużyciem paliwa i stabilnością napięcia; falowniki Pramac stabilizują napięcie wyjściowe i dostarczają energię do wszelkiego rodzaju urządzeń. Gwarantują maksymalną wydajność: dostosowując prędkość do wymaganego obciążenia, nasze falowniki zmniejszają średnie zużycie paliwa.

CECHY

- Technologia inwerterowa: stabilna moc zapewniająca bezpieczną pracę wrażliwych urządzeń elektronicznych.
- Silnik OHV zapewnia stabilną moc w wielu zastosowaniach.
- Automatyczne wyłączanie silnika przy niskim poziomie oleju chroni go przed uszkodzeniem.
- Tryb ekonomiczny automatycznie dostosowuje prędkość obrotową silnika do optymalnego poziomu, zapewniając doskonałą oszczędność paliwa i redukcję hałasu.
- Lekki i kompaktowy.
- Zintegrowany zestaw kół ułatwiający transport
- Wskaźnik poziomu paliwa pozwala użytkownikowi śledzić poziom benzyny

- **Złącze ATS**
- **Zdalne sterowanie**
- **Rozruch 2-przewodowy**

Osiągi		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	watt	6500
Moc ciągła	watt	6000

www.pramac.com

Silnika		
Typ		OHV
Zoptymalizowana emisja spalin		Stage V
Obroty znamionowe	obr/min	Variable
Paliwo		Benzyna
System rozruchu		Elektryczny (+Ręczny)
Pojemność układu smarowania	l	0.85
Czujnik braku oleju		√

Prądnica	
Regulator napięcia	Inverter

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	625
Szerokość	(W) mm	448
Wysokość	(H) mm	560
Waga (suchy)	kg	50.5
Wymiary kartonu DxSxW	mm	680x500x610

Czas pracy		
Pojemność zbiornika paliwa	l	14
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	2.1
Czas pracy przy 50% (Eco Mode)	h	6.6

Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	96
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	68

STEROWANIE GENERATOREM

POLECENIA:
- Przycisk rozrusznika elektrycznego
- Inteligentna przepustnica: tryb ekonomiczny automatycznie dostosowuje prędkość obrotową silnika do optymalnego poziomu, zapewniając doskonałą oszczędność paliwa i redukcję hałasu
- Złącze ATS / Start 2-przewodowy / Zdalne sterowanie

OPRZYRZĄDOWANIE:
- Napięcie (V), Częstotliwość (Hz), Czas trwania (h)
- Alarm poziomu oleju / moc wyjściowa / wskaźnik poziomu paliwa na zbiorniku
- Uchwyt podtrzymujący akumulator 12 V

OCHRONA
- Nadprądowy / Nadmierna prędkość / Wysoka temperatura / Wyłącznik termiczny prądu przemiennego / Wyłącznik obwodu prądu stałego

WYJŚCIE:
- Prąd stały 12 V 6 A

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

www.pramac.com

ACCESSORIES CONTROL PANEL

ATS - Automatyczny przełącznik rezerwowy zapewniający optymalne bezpieczeństwo domu



Dzięki automatycznemu przełącznikowi zasilania Pramac możesz łatwo podłączyć swój agregat do sieci energetycznej i nadal zasilać urządzenia domowe w przypadku zaniku zasilania.

Sprzęt:

- Jednostka sterująca
- Stycznik z blokadą
- Akumulator naładowany
- Przewód sterujący 5 metrów (z łącznikiem)
- przycisk zatrzymania awaryjnego

Wskaźniki statusu :

- Siatka domowa (lampa)
- Generator (lampa)
- Auto (lampa)
- Bateria (lampa)
- Awaria (lampa)

Zdecydowanie zaleca się, aby instalację sprzętu Home Standby powierzył fachowcowi.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

APLIKACJA DO ROZRYWKI I ZROBIENIA SAMEGO
Idealny do zastosowań DIY i rekreacyjnych, generator ten zapewnia wygodne i niezawodne zasilanie, gwarantując komfort i elastyczność wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zasilanie elektryczne.



ROZWIĄZANIE KOPII ZAPASOWEJ
Generator ten został zaprojektowany jako awaryjne źródło zasilania i bezproblemowo współpracuje z automatycznym przełącznikiem rezerwowym (ATS), aby przywrócić zasilanie podczas przerw w dostawie prądu, zapewniając ciągłość zasilania domów, firm i odbiorników o znaczeniu krytycznym.

www.pramac.com

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 12/11/2026 (ID 197302)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice