WX 3200



FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Pratical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation

Osiągi		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	watt	2850
Moc ciągła	watt	2450

www.pramac.com

Silnika		
Typ		OHV
Zoptymalizowana emisja spalin		Stage V
Obroty znamionowe	obr/min	3000
Paliwo		Benzyna
System rozruchu		Ręczny
Liczba cylindrów i układ		1 inclination angle 25°
Pojemność układu smarowania	l	0.6
Czujnik braku oleju		√

Alternatora		
Klasa	IP	23

Prądnica	
Regulator napięcia	AVR

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	680
Szerokość	(W) mm	602
Wysokość	(H) mm	523
Waga (suchy)	kg	49
Wymiary kartonu DxSxW	mm	685x505x520

Czas pracy		
Pojemność zbiornika paliwa	l	17
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	1.04
Czas pracy przy 50%	h	16.3

Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	93
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	65

PANEL STEROWANIA

Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:
- Stacyjka z kluczem: OFF-ON
- Ręczny starter

WSKAZANIA
- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik paliwa

ZABEZPIECZENIA
- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 12/11/2026 (ID 10157)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

www.pramac.com