ESY 2800 Recoil start



Seria ESY to najkorzystniejsze cenowo rozwiązanie do zasilania elektronarzędzi do majsterkowania, rekreacji i remontów. Niezawodna i praktyczna seria ESY łączy w sobie niezbędne funkcje z intuicyjnym, ręcznym uruchamianiem, zapewniając maksymalną łatwość obsługi, co czyni ją idealnym wyborem do codziennego użytku.

CECHY

- Silnik Pramac OHV zapewniający maksymalną wydajność we wszystkich zastosowaniach
- Systemy rozruchu ręcznego i paliwo benzynowe
- Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju chroni silnik przed uszkodzeniem
- Wskaźnik poziomu paliwa pozwala użytkownikowi śledzić poziom benzyny
- Praktyczna instrukcja szybkiego uruchomienia (kod QR i naklejka)
- Automatyczny regulator napięcia AVR
- Gniazda Schuko
- Zintegrowane koła ułatwiające transport

Osiągi		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	watt	2800
Moc ciągła	watt	2500

www.pramac.com

Silnika		
Typ		OHV
Zoptymalizowana emisja spalin		Stage V
Obroty znamionowe	obr/min	3000
Paliwo		Benzyna
System rozruchu		Ręczny
Liczba cylindrów i układ		1 inclination angle 25°
Pojemność układu smarowania	l	0.6
Czujnik braku oleju		√

Alternatora		
Klasa	IP	23

Prądnica	
Regulator napięcia	AVR

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	635
Szerokość	(W) mm	595
Wysokość	(H) mm	502
Waga (suchy)	kg	46
Wymiary kartonu DxSxW	mm	680x460x465

Czas pracy		
Pojemność zbiornika paliwa	l	13
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	1.13
Czas pracy przy 50%	h	11.5

Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	96
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	73

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2

www.pramac.com

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 12/11/2026 (ID 196622)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice