PMi 2500



Falownik Pramac PMiseries: optymalne rozwiązanie łączące cichą pracę z mniejszym zużyciem paliwa i stabilnością napięcia; falowniki Pramac stabilizują napięcie wyjściowe i dostarczają energię do wszelkiego rodzaju sprzętu. Gwarantują maksymalną wydajność: dostosowując prędkość do wymaganego obciążenia, nasze falowniki zmniejszają średnie zużycie paliwa.

FEATURES

- Inverter technology: stable power for safe operation of sensitive electronics.
- OHV engine provides consistent power for multiple applications.
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage.
- Economy mode automatically adjusts the engine speed to the optimum level to provide excellent fuel economy and noise reduction.
- USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
- Lightweight and compact.
- Easily transportable by handle.
- Ideal for applications requiring low noise.

Osiągi		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	watt	2300
Moc ciągła	watt	2000

www.pramac.com

Silnika		
Typ		OHC
Zoptymalizowana emisja spalin		Stage V
Obroty znamionowe	obr/min	Variable
Paliwo		Benzyna
System rozruchu		Ręczny
Liczba cylindrów i układ		1 pionowy
Pojemność układu smarowania	l	0.4
Czujnik braku oleju		√

Prądnica		
Regulator napięcia		Inverter

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	535
Szerokość	(W) mm	290
Wysokość	(H) mm	440
Waga (suchy)	kg	22.5
Wymiary kartonu DxSxW	mm	555x305x460

Czas pracy		
Pojemność zbiornika paliwa	l	3.5
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	0.9
Czas pracy przy 50%	h	3.6

Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	93
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	67.7

GENSET CONTROL

COMMANDS
- Selector switch: O/I
- Air choke Valve
- Starting handle
- Smart throttle: Economy mode automatically adjusts the engine speed to the optimum level to provide excellent fuel economy and noise reduction.

INSTRUMENTATION:
- Voltmeter, Frequency meter, Wattmeter and Hourmeter (display)
- Outputting energy (indicator light - Green)
- Overloading and Oil alarming (indicators light - Red)

PROTECTIONS
- Overload
- Oil Guard

OUTPUT:
- DC12V 6A
- n°2 USB 5V 2A

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 12/11/2026 (ID 193741)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

www.pramac.com